

# SCHEMA TECNICA

## Conta energia Monofase

È un contatore di energia elettrica monofase per inserzione diretta, per correnti fino a 40A. La misurazione dell'energia è conforme alla norma EN50470-3 (MID classe B). Ha un display LCD con 5+1 cifre, led frontale a impulsi per energia attiva consumata e uscita statica a impulsi per remotazione conteggio.



### SPECIFICHE TECNICHE

Codice	CNT-KWH (versione base) CNT-KWH-MID (versione certificata MID)
Tensione nominale Us	220V ... 240V~
Frequenza Nominale	45...66Hz
Limiti di funzionamento	187V ... 264V~
Corrente minima	0,25A
Corrente massima	40A
Uscite statiche	1
Numero di impulsi	10 impulsi/kwh
Tipo di morsetti	A vite (fissi)
Sezione conduttori (min-max) alimentazione/misura	1,5...10mm <sup>2</sup>
Sezione conduttori (min-max) uscite impulsi	0,2...4,0mm <sup>2</sup>
Protezione	IP20 connessioni. IP40 sul fronte
Dimensioni	1 modulo DIN
Montaggio	Guida DIN 46277